

ADATLAP – KDC-3905/KDC3915 rendszerhez

A KDC-3905 központ, és hozzá köthető KDC-3915 szatellit klaviatúra segítségével BÁRMILYEN kaputelefon rendszer kiépíthető. Beleértve az egy és többkapus rendszereket, valamint a több házból álló, bekerített, esetleg portaszolgálattal ellátott bonyolult kaputelefon hálózatokat is. Ilyen rendszerek esetében kérjük, hogy egyeztessenek velünk.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK:

1. Kaputelefon hálózatok kialakítása 1, vagy több lakáskészülék vonallal
2. Portás üzemmód biztosítása 1, vagy több klaviatúránál
3. Bármilyen típusú mágneszár kezelése
4. Egyedi – lakásszámhoz rendelt – beállítások
5. Hívásátirányítás
6. Vezérlő kimenetek más funkciókhoz, pl. világítás, stb kapcsolására (OC1, és OC2,)
7. OC1 = feszültség kimenet, OC2 = relé kimenet
8. OC kimenetek működésének késleltetése (pl. később másik kapu nyitása, stb)
9. Számszárkód táblázatok generálása
10. Beépített „autosielenc”, amely kitűnő hangminőséget biztosít
11. Automatikus adatmentés mikro SD kártyára
12. Minden beállítás a klaviatúráról programozható.
13. A masszív alumínium tokozás méretei: 140 x 230 x 12 mm
14. Tápfeszültség: 24 V DC

KDC-1905/M központ főbb gyári beállításai

Csengetési, és csengetés utáni kivárási idő	30 sec
Beszélgetési idő	120 sec
Beszélgetési hangerő	Állítható
Zár nyitási idő	5 sec
Zár típus	feszültségre nyitó
OC kimenetek (PC-512, tel..2. gombhoz rendelve)	1 sec
lakáskészülék típusok	PC-255, PC-512
számszárkódok	táblázat szerint
proxikártyák	érvényesíthetőek



D-HÍD Kft

+3630-9548-339 - www.d-hid.hu – info@d-hid.hu – 361-264-9000