

A-2 program – lakásszámok átirányítása – (átirányítási táblázat)

Ezt a programot nem kell használni, ha a klaviatúra a 2011 második félévétől gyártott „wspólpracuje z KDC-1804/3000 RFID-DALLAS” címkével ellátott elektronikával kerül felszerelésre, ugyanis ezek a központok számszámok bevitelét **NEM IGÉNYLIK**.

Figyelem! A lakásszámok átirányításának másik, egyszerűbb módja, ha azt a klaviatúra üzemi paramétereinek beállításakor („A-8”) a „4. paraméter” beállításával adjuk meg.

Az átirányítás kimondottan a régi programozású elektronikákhoz készült. Alkalmazása jelentősen egyszerűsíti a klaviatúra programozását, ugyanis ebben az esetben nem kell beírni a lakásszámokhoz tartozó számszámokat. Működése azon alapszik, hogy a hívószámokat egy, a ház lakásszámai között nem szereplő, számra irányítjuk, és annak számszámjával működtetjük a kapu nyitását.

Figyelem! Az átirányításnak „ára van”. Ebben az esetben ugyanis a belépést a lakáskészülék nem jelzi.

„A-2” kiválasztása után a kijelzőn „loc” jelenik meg.

- Adjuk meg az átirányításra váró lakásszámot
- Ha nincs beírva „átirányítási szám”, akkor „nu_” jelenik meg.
- Írjuk be a „cél-hívószámot”, majd nyomjuk meg a „KULCS”-ot.
- Ha megjelenik egy átirányítási szám, akkor azt érvényben hagyhatjuk (KULCS) törölhetjük (DEL, KULCS) megváltoztathatjuk (DEL, új szám, KULCS) bevitelével.

Figyelem: Ha nem adunk meg átirányítási cél-hívószámot, akkor a beléptető csak az adott lakásszámhoz tartozó számszám beírása esetén működik.