

RÖVIDÍTÉS a BEÁLLÍTÁSOKHOZ

PROGRAMBA LÉPÉS: KULCS240361xxxx, ami új központnál: 0000.

KAPUNKÉNT állítható beállítások elérése: A- után „8”, majd a megfelelő szám, ahol beírjuk kívánt értéket, majd KULCS. (Gépkönyv, vagy 8-as program alapján)

A KDC-1915M klaviatúráknál az érték elé a szatellit klaviatúra „előhívó” számát kell beírni.

PROGRAMPONTOK

1. **A-1 program: proxy kártyák felvétele, érvényesítése:** (gépkönyv szerint)
2. **A-3 program: számszárkódok lekérdezése megváltoztatása:** (gépkönyv szerint)
3. **A-2 program: hívásátirányítás** (gépkönyv szerint)
4. **A-4 program: lakásonkénti egyedi beállítások** (gépkönyv szerint)
5. **A-6 program: adatmentés és beolvasás** (gépkönyv szerint)
6. **A-0 program: gyári beállítások visszaállítása** (gépkönyv szerint)
7. **A-8 program: Beállítások:** (gépkönyv szerint, itt, + „8-as program táblázat”)
8. **A-7 program: Szerelői kód** (gyári: „0000” – beállítás gépkönyv szerint)

Leggyakrabban szükséges beállítások 8-as programból:

Csengetés tónusa: 300-as pont – lehetséges: 0-5

Zárnyitási idő 360-as pont – lehetséges: 1-20 sec

Billentyűhang ereje: 296 és 322 pont – lehetséges : 1-7

Kódtábla generálás: 208 és 209 pont – (évszám és kódtábla szám megadás)

NORMÁL mágneszár beállítás:	400=0	401=100	402=60	403=0	404=20	405=10
------------------------------------	-------	---------	--------	-------	--------	--------

SÍKMÁGNES beállítás:	400=100	401=0	402=0	403=50	404=10	405=5
-----------------------------	---------	-------	-------	--------	--------	-------

Legkisebb lakásszám: 200-as és 206-os paraméter (gyári = 1)

Legnagyobb lakásszám: 201-es és 207-es paraméter (gyári = 255, de 9999-ig állítható)

BIT alapú számozás: 90-es paraméter értéke = „1” (gyári beállítás = „0” – bináris)

Számszárkód – eng/tilt: 366-os pont. (tiltás: „0” – eng: „128”, vagy gépkönyv szerint)

Proxy – eng/tilt: 365-ös pont. (tiltás: „0” – eng: „128”, vagy gépkönyv szerint)

Szabad érv. száma: 13 pont (lakásszám, amelyre felvesszük a kártyákat, majd KULCS)

Szabad érv. ideje: 12 pont (Beírni a szabad érvényesítés idejét órában, majd KULCS)

Hangvonal beáll. ideje: 90 pont (beírni időt percben, majd KULCS)

RÉSZLETES BEÁLLÍTÁSI ADTOK: „8-AS PROGRAM – BEÁLLÍTÁSOK” FÜZETBEN

ALAPÉRTELMEZÉSBEN: (gyári beállítás szerint)

- Proxy kártyák, számszárkódok, működnek. (OC kimenet PC-512 tel P2 gombbal 1 sec)
- Zár típusa: normál mágneszár
- Zár nyitási idő: 5 s
- Beszélgetési idő 120 sec
- Lakáskészülékek 1- 255-ig működnek (bináris kódolás)
- Alap kaputelefon üzemmód. (portás üzemmód beállítható)

KÉRDÉSEIKKEL FORDULJANAK HOZZÁNK BIZALOMMAL.

D-HÍD-Kft

+3630-9548339 – www.d-hid.hu – info@d-hid.hu – 361-264-9000