

### **„A-5” program – „szabad érvényesítés” (ÖNTANÍTÁS)**

Ez a program jelentősen leegyszerűsíti a telepítő munkáját, ugyanis egy, a szerelő által beállított időintervallumon belül (pl. 48 óra), lehetővé teszi, hogy a lakók maguk érvényesítsék – a részükre előre kiosztott – kulcsokat.

A szabad érvényesítés két módon valósítható meg.

1. „Feltétel nélküli érvényesítés” – (Régi központoknál csak ez lehetséges.)
2. „Feltételes érvényesítés”

**Figyelem!** „szabad érvényesítéskor” a kulcs operációkat nem kell elvégezni, ami alapvetően leegyszerűsíti a telepítői munkát.

#### **Feltétel nélküli érvényesítés**

**„A-5”** kiválasztása után a kijelzőn:

- „**Loc**” kommunikáció jelenik meg
- Írjuk be azt a lakásszámot, amelyre a „szabad érvényesítés” vonatkozik, majd erősítsük meg „**KULCS**”-csal. (Olyan számot adjunk meg, amelyhez nem tartozik lakáskészülék.)

**FIGYELEM:** régi központoknál, „**A-3**” programmal, be kell írni a szabad érvényesítés „cél lakásszámához tartozó számrakódot! Ellenkező esetben a zárnyitás nem működik.

- A lakásszám beírása és megerősítése után a kijelzőn „**tinE**” jelenik meg. Adjuk meg órában a szabad érvényesítés idejét (pl. 48, vagyis 2 nap) A lakók ez alatt az idő alatt érvényesíthetik előre kiosztott kulcsaikat. A beállított idő elmúltával további szabad érvényesítés nem lehetséges.
- Ez után írjuk be az **A-3** programmal a szabad érvényesítéshez előbb megadott lakásszámhoz tartozó számrakódot, mert e nélkül nem működik a zár nyitása.
- A szabad érvényesítés bármikor leállítható, ha „**tinE**”-nek „0-t” adunk meg.

#### **Az érvényesítés menete:**

- A PROXI kártyát közelítsük számlaphoz, vagy a DALLAS kulcsot helyezzük a fészekbe. A rendszer a kulcsot automatikusan a megadott számra írja be, és nyitja a kaput.

**Feltételes szabad érvényesítés** (Csak a „Wspólpracuje z KDC-1805/3000 RFID - DALLAS” címkével ellátott központoknál működik.)

**„A-5”** kiválasztása után a kijelzőn:

- „**Loc**” kommunikáció jelenik meg.
- Lakásszámként írunk be „**0**”-t, majd erősítsük meg „**KULCS**”-csal.
- A kijelzőn „**tinE**” jelenik meg. Adjuk meg a szabad érvényesítés időtartamát.

**Az érvényesítés menete:** (Használati utasítás a lakóknak az érvényesítés idejére)

- Vigye be a lakásszámot, majd nyomja meg „**KULCS**”-ot.
- Közelítse a proxy kártyát a számlaphoz, vagy helyezze a fészekbe a DALLAS-t
- A kijelzőn „**CodE**” jelenik meg.
- Írja be az érvényes számzárkódot. A kapu nyílik, a kulcsot a rendszer érvényesítette.

**Figyelem:** Feltételes szabad érvényesítéskor a lakóknak ki kell adni érvényes számzárkódjaikat, még akkor is, ha azok használatát később letiltjuk.