

tel/fax: 361-264-9000 mobil: +3630-9548339
www.d-hid.hu info@d-hid.hu, dhid@freemail.hu

A lámpa felszerelése

Distance	Time	Light	Half brightness	Semi bright time
1 2	3 4	5 6	7 8	9 10
<input type="checkbox"/> 3M	<input type="checkbox"/> 10G	<input type="checkbox"/> Day	<input type="checkbox"/> 50%	<input type="checkbox"/> 24H
<input type="checkbox"/> 5M	<input type="checkbox"/> 15m	<input type="checkbox"/> OLux	<input type="checkbox"/> 10%	<input type="checkbox"/> 14m
<input type="checkbox"/> 8M	<input type="checkbox"/> 5Min	<input type="checkbox"/> 50Lux	<input type="checkbox"/> 20%	<input type="checkbox"/> 30Min
<input type="checkbox"/> 10M	<input type="checkbox"/> 10Min	<input type="checkbox"/> 100Lux	<input type="checkbox"/> 30%	<input type="checkbox"/> 50Min

ON	DP
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 8
<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 9
<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 10

*Dotyczy wyłącznie oprawy „PANTERA LED z czujnikiem ruchu”.
 *It refers only to the „PANTERA LED with motion sensor”.

FIGYELEM: a szerelést csak szakember végezheti.

Mikrohullámú mozgásérzékelős LED mennyezetlámpa

Tápfeszültség: 220-240 V AC
 Frekvencia: 5,8 GHz
 Detektálási szög: 360 fok
 Érzékelési távolság: 2-10 m
 Időzítés: 10 s – 10 perc (állítható)
 kapcsolási küszöb: 10Lux, 30Lux, 50Lux, nap
 Szerelés IP44-nek megfelelő helyen
 Felvett teljesítmény: 18 W
 Az adó teljesítménye: kevesebb, mint 2 W
 Kimeneti feszültség: DC27V, DC36V
 Kimeneti áram: kevesebb, vagy egyenlő 0,6 A

FUNKCIÓK

1-2 Érzékelési távolság:

Arra az esetre vonatkozik, ha egy 160-170 cm magas személy 1-1,5 m/s sebességgel mozog.

3-4 működési idő:

Szabályozható: fokozatokban 10 s-től 10 perccig

5-6 háttérvilágítás

Day állásban éjjel nappal, a másik 3 fokozatban 10, 30, 50 Lux fényerőnél működik.

7-8 „folyosó funkció” fényereje

9-10 A „folyosó funkció” működésének ideje

fokozatokban állítható 1 perc-től állandó működésig.

Distance		Time		Light		*Half brightness		*Semi bright time	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3M		10S		Day		0%		24H	
5M		1Min		10Lux		10%		1Min	
8M		5Min		30Lux		20%		30Min	
10M		10Min		50Lux		30%		60Min	

*Dotyczy funkcji korytarzowej

*It refers to the corridor function

